

24" HD ANDROID SMART LED 12V

Mod. SI24A2250SM

EAN 8682442105462

24" HD ANDROID SMART LED

32 LINGUE OSD

PANNELLO: LED 24"

Luminescenza 350 cd/m² (Typ)
Risoluzione massima 1366 x 768
Angolo di visione 178°

PROCESSORE:

CPU Quad core ARM CA53 X 4 @1GHZ
GPU Mali T470MP3

MEMORIA :

RAM 1GB Interno
ROM 8GB

SISTEMA OPERATIVO

ANDROID 9

SMART APP

PREINSTALLATE App Store, Weather, Miracast, YouTube
Launcher evidenziato Chrome, NetFlix, Facebook, Spotify
Browser Web Chrome

TV DVB-S/S2

Modulazione COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK
Potenza LNB Auto/13V/18V/OFF Uscita 400mA@Max
Controllo interruttore LNB22KHz
DiSEqC Versione 1,1
Canali 4000

SISTEMA VIDEO

MPEG1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4
ASP@HL4.0, H.264, H.265

SISTEMA AUDIO

MPEG1 Layer 1, 2, 3 / MPEG2 Layer 2

ENTRATA VIDEO

HDMI Max 1080p 60Hz
Componente 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
AV Sistema Video PAL/NTSC/SECAM
AV Livello Video 1.0 VP-P±5%

DVBT2/C/S2



GARANZIA ITALIA



ENTRATA AUDIO

"AV/Component Audio" Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS

USCITA AUDIO

Risposta Frequenza 100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB
segnale di riferimento)
Max Potenza uscita 2x5W (4Ω) THD+N<10%@1KHz per
altoparlante
2x8mW (32Ω) THD+N<10%@1KHz per cuffia

MIGLIORAMENTO DEL SEGNALE DEBOLE SI

RIDUZIONE DEL RUMORE 3D

FUNZIONE DEI TASTI standby

RISPARMIO ENERGETICO SI

CONSUMO IN STANDBY 0,5W

CONNETTIVITÀ INTERNET

ETHERNET (10/100 Mbps)
Wi-Fi interno (IEEE 802.11b/g/n)

TERMINALI INGRESSO :

Ingresso DC 12V-4A 1 presa di aliment. DC
HDMI 2 x connettore HDMI
USB 2 USB 2.0
Video AV + Audio AV 1 x connettore mini RCA (nero)
Slot CI 1 x slot CI (nero)
ETHERNET 1 x RJ45
TV satellitare 1 x connettore F

TERMINALI USCITA :

Cuffie (auricolari) 1 x connettore mini RCA (nero)
Uscita AV 1 x 3 connettore RCA
Ottico 1 x Ottico

